

Descrierea Produsului

Modul transmițător pentru transmisia audio către sistemele PA MOM-10BT4

- Conceput pentru modernizarea (retrofitting) sistemului PA modular MOM-10BT4.
- Utilizat pentru transmisia audio wireless către unitățile de recepție ale sistemelor MOM-10BT4 (modul audio link).
- Se poate instala un singur modul de tip audio link.
- Transmisia semnalului principal (master) în mod mono sau stereo R.
- 16 frecvențe UHF selectabile (823-832 MHz și 863-865 MHz).
- Antenă BNC detașabilă.
- Rază de operare de până la 30 m în linie dreaptă (line-of-sight).
- **UHF 823 - 832 MHz:** Liber de licență și aprobat în mari părți ale Europei.
- **UHF 863 - 865 MHz:** Liber de licență și aprobat în toată Europa.

Specificații Tehnice

- **Tip:** Transmițător
- **Alimentare:** 12V DC, 150 mA
- **Rază de acțiune:** Până la 30 m (fără obstacole)
- **Benzi de frecvență:** UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
- **Stabilitatea frecvenței:** $\pm 0,01$ %
- **Putere de ieșire RF:** 10 mW
- **Selecția frecvențelor:** 16 frecvențe comutabile
- **Elemente de control:** Comutator selector de frecvență, control nivel (level control)
- **LED-uri de stare:** Power (Alimentare), Signal (Semnal)
- **Conexiuni:** Ieșire antenă via 1 x BNC (F)
- **Dimensiuni:** Lățime: 7,1 cm | Adâncime: 13,9 cm | Înălțime: 3 cm
- **Greutate:** 0,12 kg

Instrucțiuni de Siguranță și Utilizare

- **Aplicații:** Acest modul wireless este proiectat special pentru crearea unui sistem de transmisie fără fir în conexiune cu sistemul PA din seria MOM-10BT. Pentru operare, consultați manualul de utilizare al sistemului PA.
- **Reglementări UE:** Produsul este destinat utilizării în UE. Funcționarea în banda 863-865 MHz este liberă în toate țările membre. Banda 823-832 MHz este liberă în Germania, dar supusă restricțiilor în anumite zone (AT, CY, FR, LT, LV, MT, PL, SE, UK – situație 2018). Verificați legalitatea frecvențelor la autoritatea națională înainte de utilizare.
- **Siguranță:** Utilizați produsul conform instrucțiunilor pentru a evita rănilor sau daunele. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru utilizarea necorespunzătoare, iar modificările neautorizate anulează garanția.
- **Mediu:** Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Protejați-l de umiditate, temperaturi extreme și șocuri puternice.

- **Reciclare:** La sfârșitul duratei de viață, predați dispozitivul la un centru de reciclare. Nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Scoateți bateriile (dacă există) și eliminați-le separat.